



TaXiHub (3.0) 平台

详细操作说明书

版本: V.1.0

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择上海熙讯电子科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您 LED 广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2021.02.04

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

上海熙讯电子科技有限公司

目录

一、 账号管理.....	1
1. 账号注册.....	1
1.1. 实名认证.....	2
1.1.1. 企业用户.....	2
1.1.2. 个人用户.....	3
2. 账户管理.....	4
2.1. 操作日志.....	4
2.2. 退出.....	4
2.3. 重置密码.....	4
2.4. 用户管理.....	5
2.4.1. 添加用户组权限.....	6
2.4.2. 添加用户.....	8
二、 绑定终端.....	10
1. 下载凭证.....	10
2. 连接控制卡.....	11
3. 软件版本.....	11
4. 配置服务器地址.....	11
5. 入网凭证绑定.....	12
6. 入网配置 (4G 上线或者 WiFi 上线)	13
6.1. 4G 入网配置.....	13
6.2. WiFi 入网配置.....	13

三、 3.0 平台功能简介.....	15
1. 账户登陆管理机制.....	15
2. 设备管理.....	15
3. 定点广告.....	15
4. 广告投放.....	15
四、 地图.....	16
五、 设备管理.....	17
1. 登录平台.....	17
2. 添加分组.....	17
3. 终端控制.....	19
3.1. 屏幕截图.....	22
3.1.1. 屏幕截图.....	22
3.1.2. 摄像头截屏.....	23
3.1.3. 安卓全尺寸截屏.....	24
3.2. 屏幕亮度.....	24
3.2.1. 查询.....	24
3.2.2. 手动.....	25
3.2.3. 自动亮度.....	25
3.2.4. 定时.....	26
3.3. 屏幕开关.....	30
3.3.1. 查询.....	30
3.3.2. 手动.....	31

3.3.3. 定时.....	31
3.4. 参数配置.....	34
3.4.1. 查询.....	34
3.4.2. 同步设置.....	35
3.4.3. 高级设置.....	36
3.4.4. 备份.....	36
3.4.5. 恢复.....	37
3.5. 硬件状态.....	37
3.6. 重启系统.....	38
3.7. 音量控制.....	39
3.8. 在线更新.....	39
3.8.1. 在线更新.....	39
3.8.2. 卸载.....	41
3.8.3. 更新详情.....	42
3.9. 服务器配置.....	42
3.10. 车辆信息.....	43
3.11. 自定义显示.....	44
3.12. 批量转移.....	46
3.13. 评分系统.....	47
3.14. 有客无客.....	48
3.15. 设备广告查询.....	49
六、 分组投放.....	50

1. 添加广告.....	50
2. 投放广告.....	52
3. 添加广告排序.....	55
4. 广告排序投放.....	57
七、 计数投放.....	60
1. 添加计数投放.....	60
2. 发布计数投放.....	62
八、 定点投放.....	65
1. 创建定点.....	65
2. 创建广告活动.....	66
3. 其他.....	69
结束页.....	71


上海熙讯电子科技有限公司

一、账号管理


1. 账号注册

3.0 平台地址: www.taxihub.cn

打开 3.0 平台登录界面 (建议使用谷歌浏览器), 点击“注册”。



输入手机号码, 获取验证码, 设置好密码, 点击“注册”。(目前仅支持手机号码注册, 以前用邮箱注册的账号还可以正常登陆, 暂时没有找回密码功能, 为您带来的不便, 请见谅。)



1.1. 实名认证

在跳转页面里，一个是企业用户信息编辑界面，一个是个人用户信息编辑界面。（企业用户和个人用户认证方式二选一）

1.1.1. 企业用户

企业用户界面里，输入公司全称，然后上传有效年间期内的《企业法人营业执照》图片。

实名认证

企业用户 | 个人用户

企业用户

必请输入与公司营业执照一致的公司全称，审核通过后不可更改！

公司全称

上传有效年检期内的《企业法人营业执照》图片

选择文件 | 未选择任何文件

上传加盖企业公章的《授权证明》图片 | 下载授权证明

选择文件 | 未选择任何文件

特别声明:

1 图片需要清晰可辨，支持png、jpeg、gif、jpg格式

2 为保证信息安全，您上传的资质证明不提供预览功能，请谅解

3 所上传的认证证明文件只作为TAXIHUB平台审核使用

提交

点击“下载授权证明”，在下载好的 Word 文档里，编辑相关信息，然后点击“选择文件”上传。

实名认证

企业用户

企业用户

请输入与公司营业执照一致的公司全称，审核通过后不可更改！

公司名称

上传有效年检期内的《企业法人营业执照》图片

选择文件 | 未选择任何文件

上传加盖企业公章的《授权证明》图片 | 下载授权证明

选择文件 | 未选择任何文件

特别声明:

- 1 图片需要清晰可辨，支持png、jpeg、gif、jpg格式
- 2 为保证信息安全，您上传的资质证明不提供预览功能，请谅解
- 3 所上传的认证证明文件只作为TAXIHUB平台审核使用

提交

最后点击“提交”等待认证即可。

实名认证

企业用户

企业用户

请输入与公司营业执照一致的公司全称，审核通过后不可更改！

公司名称 | 上海喜讯电子科技有限公司

上传有效年检期内的《企业法人营业执照》图片

选择文件 | 图片2.png

上传加盖企业公章的《授权证明》图片 | 下载授权证明

选择文件 | confirmation.docx

特别声明:

- 1 图片需要清晰可辨，支持png、jpeg、gif、jpg格式
- 2 为保证信息安全，您上传的资质证明不提供预览功能，请谅解
- 3 所上传的认证证明文件只作为TAXIHUB平台审核使用

提交

1.1.2. 个人用户

个人用户界面里，输入“身份证号码”和上传“身份证正反两面”，点击提交，等待认证即可。




2. 账户管理

2.1. 操作日志


2.2. 退出

点击“退出”，就会退回登录界面。



2.3. 重置密码

点击“重置密码”。




输入“旧密码”和“新密码”，点击“确定”即可。



2.4. 用户管理

用户管理界面可对用户组 and 用户进行添加、编辑。



2.4.1. 添加用户组权限


点击“添加权限分组”。




可以在主菜单里的对分组投放、媒体管理等选项进行勾选。（该选择包含了该选项里的所有操作权限）




也可以对每个选项里的所有操作权限根据个人需求勾选。



最后点击“添加”即可。



在用户组权限列表里，还可以对已有的用户组进行修改。



2.4.2. 添加用户

选择用户组权限列表里任意分组，点击“添加用户”。

The screenshot shows the TAXI-HUB dashboard. The top navigation bar includes the logo 'TAXI-HUB', a help icon, and system status: '设备数量: 1 在线率: 100% 无连接: 0 离线设备导出'. The user profile '18878555840' and a settings gear are on the right. The left sidebar contains menu items: '仪表盘', '地图', '设备管理', '分组投放', '计数投放', and '定点投放'. The main content area is divided into two sections. The top section, '用户组权限列表', has a '添加权限分组' button and a table with two rows: '用户组1' (id: 6063da315723094cab235797) and 'Super Group' (id: 6048697f572309628db51371). The bottom section, '用户列表', has a '添加用户' button (highlighted) and a table with one row: '18878555840' (id: 6048697f572309628db51370, phone: +8618878555840). A large watermark '海熙讯电子科技有限公司' is visible across the interface.

编辑用户名和密码等信息，点击“添加”即可。

This screenshot shows the same TAXI-HUB dashboard as the previous one, but with the '添加用户' modal dialog open. The dialog has a title '添加用户' and a close button '×'. It contains four input fields: '请输入用户名:' (1007382654), '请输入密码:' (12345678), '请输入手机号码:' (可为空), and '别名:' (可为空). At the bottom of the dialog are '取消' and '添加' buttons. The background interface is dimmed, showing the '用户组权限列表' and '用户列表' sections. The same watermark '海熙讯电子科技有限公司' is present.

在用户组列表里，还可以对已有的用户组进行修改。

The screenshot displays the TAXI-HUB user management interface. At the top, the header shows 'TAXI-HUB' on the left, and system status on the right: '设备数量: 1 在线率: 100% 无连接: 0 离线设备导出' and a user profile '18878555840'. A left sidebar contains navigation items: '仪表盘', '地图', '设备管理', '分组投放', '计数投放', and '定点投放'. The main content area is divided into two sections. The top section, titled '用户组权限列表', includes a '添加权限分组' button and a table with columns 'id', '名称', and '操作'. The bottom section, titled '用户列表', includes a '添加用户' button and a note '(需选中上面对应的权限分组)', followed by a table with columns 'id', '用户', '电话', '别名', and '操作'. A large diagonal watermark '上海熙讯电子科技有限公司' is overlaid on the page.


id	名称	操作
6063da315723094cab235797	用户组1	修改
6048697f572309628db51371	Super Group	修改

id	用户	电话	别名	操作
6064101b5723094cab2357fe	1007382654			修改


二、绑定终端

1. 下载凭证

账号注册完毕，登陆平台点击平台界面右上角  按钮下载车辆入网证书。




可在浏览器右下角查看下载好车辆入网证书。



2. 连接控制卡

电脑搜索该控制卡释放的 AP 热点，点击“连接”输入密码即可。



3. 软件版本

当前版本	LedOK Express1.0.78	starter190	taxi3.2.6	conn1045-AIPSⅢ
------	---------------------	------------	-----------	----------------

备注：软件如有正式版本更新，以最新版本为准！


4. 配置服务器地址

打开 LedOK，打开“终端控制”界面，进入“高级设置”（默认密码 888），在“Web 服务器地址”里选择 <https://www.taxihub.cn:2340>，点击“设置”即可。



5. 入网凭证绑定

在高级设置界面按下键盘上的 F7 键, 点击“绑定 TAXI-HUB 平台用户身份凭证”, 上传车辆入网凭证.ic 文件即可。



6. 入网配置 (4G 上线或者 WiFi 上线)

6.1. 4G 入网配置

进入网络配置界面，选择控制卡，勾选“启用蜂窝数据”，通过“获取状态”按钮可以自动匹配国家码 MMC，然后选择“运营商”可获取到响应的 APN 信息，如果找不到运营商，可勾选“自定义”复选框，然后手动输入 APN 信息。




6.2. WiFi 入网配置

打开 WiFi 开关稍等 3 秒钟左右，点击扫描 WiFi 扫描附近可用 WiFi，选择所需 WiFi 并输入密码，点击“设置”即可将 WiFi 配置保存到控制卡上。



E 系列需将拨码开关拨到 WiFi 位置，等待 3 分钟左右，Internet 灯匀速慢闪表示已接入互联网，并在平台上线，上线后即可登录 3.0 平台 www.taxihub.cn 给设备发广告以及其他的控制操作。



三、3.0 平台功能简介

1. 账户登陆管理机制

强制性高强度密码。用户在创建账号时密码必须包含数字，字母和特殊符号，且保证一定长度，从而规避密码过于简单带来的风险。

IP 黑名单机制。密码或验证码错误次数过多时，会在一段时间内将请求的 IP 地址加入黑名单，无法继续尝试登陆，从而防止暴力手段破解。

Session 保护机制。通过设置 Session 有效期来保护已登陆账号的平台安全。在操作人员离开一段时间后，账号会自动登出，以避免他人造成的误操作。

2. 设备管理

匹配 2.0 平台的部分配置功能，可对控制卡进行分组集中管理，远程在线集群操控，缩减工作时间，提高工作效率。

3. 定点广告

可定点投放广告，合理设置广告投放范围，进入范围将自动播放定点广告，出了范围自动跳转其他广告。充分利用现有资源，让广告投放更精准。

4. 广告投放

提供简洁方便的云端广告发布系统、多服务器备份系统，可以保证系统的冗余稳定，集中控制与管理，提高运营效率。支持图片、Gif、视频等格式。

四、地图

点击打开地图可查看所选车辆相关信息以及行车轨迹等。

The screenshot displays the TAXI-HUB dashboard. At the top, it shows system statistics: 设备数量: 16 (Device Count: 16), 在线率: 6% (Online Rate: 6%), 无连接: 15 (Disconnected: 15), and 离线设备导出 (Offline Device Export). The user's email is 1556816208@qq.com. The main area features a map with a search bar and a data table below it.


出租车: 1/6 (Taxis: 1/6) 只显示选中的车辆 (Only show selected vehicles) 清除轨迹 (Clear trajectory)

#	在线	终端	电话	司机	位置	最后在线时间
2	✘	e26-720-40048			(0.00,0.00)	2020-12-09 11:51:18
3	✘	e26-720-40037			(0.00,0.00)	2020-12-09 11:54:08
4	✘	e26-720-40034			(0.00,0.00)	2020-12-09 11:53:48
5	✘	e26-720-40038			(0.00,0.00)	2020-12-09 11:53:48
6	✔	e26-420-40091			(22.67,113.92)	2021-03-02 10:11:34

五、设备管理


1. 登录平台

输入注册好的邮箱或者手机号码、密码登录平台。



2. 添加分组


刚绑定的终端默认在未分组里，需要先添加创建分组，再将终端设备添加到分组里。





点击打开“设备管理”界面，点击  新建终端分组。



编辑分组名点击“保存”。



然后点击分组里的  按钮选择控制卡 ID，点击“添加到车载”即可。



3. 终端控制


设备管理界面其他按钮的介绍。




编辑分组名：根据个人需求编辑分组名，可随时更改。




出租车: 1/1 出租车总数：可查看出租车总数量及在线数量。



添加/减少终端：可将终端添加到分组里，或将已有的终端从该分组删除。



分组详情：点击可进入终端控制界面。




分组删除：需将广告和控制卡 ID 从该分组清空才可以删除分组。




搜索

搜索栏：可快速找到指定的 ID、司机姓名和电话等。（支持模糊搜索）



点击任意终端分组上的详情按钮，可对分组里的控制卡进行单个或者多个远程配置。



点击  按钮打开列表，可对所有分组控制卡进行单个或者多个远程配置。



3.1. 屏幕截图


3.1.1. 屏幕截图

选择需要查看的控制卡 ID，点击“屏幕截图”，就可以在操作结果里查看当前屏幕所播放的节目。



3.1.2. 摄像头截屏

装有摄像头的情况下，点击“摄像头截屏”，可截取当前摄像头拍摄画面。



3.1.3. 安卓全尺寸截屏


点击“安卓尺寸截屏”可截取整个安卓分辨率图像。



3.2. 屏幕亮度


3.2.1. 查询

选择控制卡 ID，点击“屏幕亮度”，点击“查询”，可查询所选控制卡是否有设置定时亮度任务。



3.2.2. 手动

选择控制卡 ID，点击“手动”，输入亮度值（1 为最暗，255 为最亮），点击“提交”即可调节当前屏幕亮度。




3.2.3. 自动亮度

设置自动亮度需外置亮度传感器，然后选择控制卡 ID，点击“自动亮度”，输入灵敏度（默认 50）和


最小亮度 (如设置最小亮度为 80, 当环境亮度调节至低于 80 时, 屏幕亮度为设置的最低亮度值 80),


点击“设置”即可。点击“查询”可查询该控制卡是否成功设置自动亮度。






3.2.4. 定时

选择控制卡 ID, 点击“定时”, 然后点击  按钮, 设置任务名和默认亮度。





点击  按钮, 设置亮度值。





点击日期限制下的  按钮，增添时间安排，编辑完点击  按钮。




点击  按钮保存到定时任务列表。



点击  按钮发送即可。（可在查询界面查看该控制卡是否设置定时任务）




还可以对列表里已有的定时任务进行编辑和删除。



3.3. 屏幕开关


3.3.1. 查询

选择控制卡 ID，点击“屏幕开关”，点击“查询”，可查询所选控制卡是否有设置定时开关任务。




3.3.2. 手动



选择控制卡 ID，点击“手动”，可手动选择开屏或者关屏。




3.3.3. 定时


选择控制卡 ID，点击“定时”，点击  按钮，设置任务名。





点击  按钮，增添时间安排，编辑完后点击  按钮。




点击  按钮保存到定时任务列表。



点击  按钮发送即可。（可在查询界面查看该控制卡是否设置定时任务）




还可以对列表里已有的定时任务进行编辑和删除。




3.4. 参数配置

3.4.1. 查询

选择控制卡 ID，点击“参数配置”，点击“查询”，可查询所选控制卡的 NTP 服务器地址、时区、当前时间、语言等。




点击“查询 GPS”，可查询所选控制卡的经纬度信息等。




3.4.2. 同步设置


选择控制卡 ID，点击同步设置，同步方式有三种，一是 Lora 同步，Lora 模块属于硬件设备，同步性稳定效果好，能做到精准同步。适用于灯杆屏等固定安装项目，不适用车载。



GPS 同步需接上 GPS 天线，通过 GPS 去校时，从而实现同步。



出厂默认为 NTP 同步方式，控制卡需要保持在线状态，系统自动通过网络校时




3.4.3. 高级设置

“启用离线画面功能”属于定制功能，了解详情请咨询熙讯工程师。


3.4.4. 备份

选择控制卡 ID，点击“备份”。当控制卡显示在线状态且播放正常，可对控制卡参数进行备份。




3.4.5. 恢复

选择控制卡 ID，点击“恢复”。如果后续是相同的项目或者对用一个显示屏更换了新的主卡，当控制卡上线后，点击“在线更新”，可恢复之前正常备份参数。也可将列表已有的参数下载至本地保存或者删除。




3.5. 硬件状态

点击“硬件状态”。硬件状态界面可查询控制卡硬件版本、板载温度、控制卡供电电压等（其他参数需控制卡及传感器支持），选择控制卡 ID，点击“查询”即可获取。




3.6. 重启系统

可在平台远程重启控制卡，也可设置定时自动重启（对于个别项目 24 小时不关电的情况，默认每天凌晨 3 点自动软重启），但只能设置一天一次软重启。选择控制卡 ID，点击“重启系统”按钮或者设置定时重启，点击“查询”按钮可查询该控制卡是否有设置定时重启任务。



3.7. 音量控制


选择控制卡 ID，点击“音量控制”，可查询当前是都有设置定时任务以及手动设置音量等。（操作步骤和屏幕开关一样）




3.8. 在线更新


3.8.1. 在线更新


熙讯工程师会根据需求发布新的升级包，针对已有的功能进行更新及优化，客户可在此操作远程更新固件包，固件包文件格式类型为.zip 文件，相关固件包可向熙讯技术支持获取。点击“上传 zip 包”。



选择需要更新的 zip 包，点击“打开”。




选择控制卡 ID，点击  按钮发送即可。还可以将列表里已有的 zip 包下载保存至本地或者删除。




3.8.2. 卸载

比如需做定制开发，客户想要卸载播放器或其他软件，选择控制卡 ID，点击“卸载”，选择需要卸载的软件，点击“卸载”即可。还可以对该控制卡的软件版本进行查询，点击“查询软件版本”即可。



3.8.3. 更新详情


更新详情里可查看控制卡更新的程序、进度及时间。



3.9. 服务器配置

点击“服务器配置”，输入密码 888。服务器配置界面里可将 TAXI-HUB 平台的控制卡转至其他平台。

选择控制卡 ID，编辑 web 服务器地址和公司 ID，点击“提交即可”。



RealTimeServer (RTS) : 配置 realtime 服务器地址, 做二次开发的客户才需要用到。

3.10. 车辆信息

入网车辆向导认证完以后, 可对每个控制卡进行车辆信息登记, 以便管理和查询。登记信息包含: 车牌号、司机姓名、电话号码、别名。修改车辆信息可进行批量修改也可以单个修改。

批量修改信息: 点击“下载模板”, 可以将车辆信息登记在模板里保存, 然后点击“上传”, 提示“上传成功”即批量修改完成, 刷新页面即可看到。


单个车辆信息修改: 在对应位置输入信息后, 点击“设置”即可配置成功。



3.11. 自定义显示

“自定义显示”里主要是对车载屏的一些特殊功能进行设置车辆路线进行设置，例如左转右转等，相关素材需要在媒体库上传。（自定义设置完毕不可直接取消，可以重新设置覆盖）


选择控制卡 ID，然后选择对应类型。



点击打开“媒体库”，选择相匹配的素材，点击“是”。




最后点击“设置”提示“操作成功”即可。




3.12. 批量转移

可将当前账号的卡转移至另一账号。点击“上传凭证”，选择入网凭证.ic，点击“打开。”




操作结果显示操作成功即可。此时登录另一账号即可看到设备在新账号的未分组里




3.13. 评分系统

针对出租车顶灯可通过本平台给车辆司机进行评分，将五星评价实时显示到对应的车顶灯上的状态屏里。

选择控制卡 ID，可对该控制卡车辆进行评价，选择评分（最高为五颗星），点击“设置”即可。




点击“查询”，可查看所选控制卡车辆的评分高低。




3.14. 有客无客

根据项目实际需求选择高电平触发或低电平触发有客无客，该功能为指定功能，只有指定的控制卡才可以使用。

选择控制卡 ID，点击“有客无客”，选择根据个人需求选择其中一项，点击“设置”即可。




点击“查询”可查看该控制卡有客无客状态。



3.15. 设备广告查询

点击“播放列表”，可查询该终端投放的广告列表，“查看”已投列表可查看投放的广告及广告下载进度，播放列表可查看当前正在播放的广告列表



六、分组投放


1. 添加广告

进入“分组投放”界面，点击  符号添加节目。




编辑“广告活动名称”。




打开“媒体库”，选择现有素材或者上传本地素材，然后点击  按钮。




选择“播放时长”，图片可选择已有的时长或者自定义时长。（单位为秒，视频动画自动识别时长）



选择播放广告的车辆终端分组，点击  按钮。



点击  按钮完成广告添加。




2. 投放广告


回到“广告活动列表”未投放页面里。




点击“投放”可选择立即投放，或者对该广告设置定时投放。




点击确认，会有窗口提示操作是否成功。




在“已投放”界面可以看到刚刚投放的广告。



点击“终止”可设置广告播放期限，到时间会自动下架广告。



在“投放执行结果”里，点击“详情”可查看已经下载播放该广告的终端。



如需再添加广告，点击  可重复添加广告。



3. 添加广告排序


广告播放顺序根据分组投放里创建广告的先后顺序进行播放，如想调整已经创建好的广告播放排序，可点击“广告排序”进行重新调整广告播放顺序（如不需要更改广告播放顺序此步骤可以省略）：



点击  按钮，进入广告排序编辑界面。



然后将“广告名称”列表下的广告添加到“排序表”里，可上下调节顺序也可穿插或者重复添加，之后编辑排序表任务名，点击“保存”。



4. 广告排序投放


在广告排序列表里，点击“选择分组”。



选择需发送的分组，点击“发送”。



有弹窗提示发送成功，点击“确定”即可，此时该分组播放顺序则按广告排序里的顺序进行播放。



如需修改广告排序，可点击“修改”进入排序列表里修改，修改完点击保存退出，此时需再发送一遍该广告排序才会按新修改后的列表播放。



如需取消广告排序列表播放，则需在发送里点击“选择分组”，将分组勾选取消，点击“发送”后提示成功则取消广告排序播放，自动按默认创建的分组投放列表进行投放。




七、计数投放


计数投放界面里可批量选择需投放广告的设备。

1. 添加计数投放

点击  按钮进入添加计数投放任务编辑界面。



输入“广告活动名称”，选择“计划投放设备总数”，然后设置“时长”。可以根据个人需求选择勾选“在线优先”。




点击打开“媒体库”，选择媒体广告，点击“是”。



然后点击“创建”。




在弹出来的对话框里，可选择是否立即投放。（本文案例为否）




2. 发布计数投放


在广告活动列表里，点击“投放”。



可选择“立即投放”，也可设置时间选择“延时投放”。



操作完后会有弹窗提示操作成功。




发布成功的广告会在“上刊”列表里显示。



已终止的广告会在“下刊”列表里显示。



在“投放执行结果”里，点击“详情”可查看已经下载播放该广告的终端。




上海熙讯电子科技有限公司


八、定点投放

1. 创建定点


点击打开定点投放界面。（中文登陆默认腾讯地图，英文登陆默认谷歌地图，本文举例位置为深圳）




可在右上角搜索栏快速搜索定点投放位置。



然后点击创建定点，在搜索到的位置上长按鼠标生成定点投放标志及定点投放信息窗口。




点击添加编辑定点名称和定点半径范围，点击确定即可。




2. 创建广告活动


定点创建完后，可创建广告活动，点击创建广告活动，输入名称后选择媒体库素材，然后点击下一步。




设置开始日期及结束日期，点击下一步。




选择定点，点击下一步。



选择终端分组，点击创建。




点击立即投放，待弹窗提示成功，表示广告活动投放成功。（投放后广告活动不可以修改）




3. 其他

定点列表里可以查看已创建的定点。（已绑定广告活动的定点不能删除，需先将广告活动删除）



广告活动列表里可查看已创建的广告活动。（已发布的广告活动不支持修改）



上海熙讯电子科技有限公司

结束页

关于 3.0 平台使用的介绍到此算告一段落，希望通过这个简短的说明，会对您在今后的使用过程中有所帮助。想了解 3.0 平台更多功能，请查看详细的 3.平台操作说明书。

我们再次感谢您选择上海熙讯控制卡作为您 LED 广告设备的控制系统，如果您在使用过程中对我们的产品有任何的疑问或者建议，欢迎您致电 400-608-6499 或发送邮件至 service@xixunled.com 给我们进行反馈，我们会珍视您的每一份投诉或者建议，并积极的给予反馈。

更多关于 LED 广告设备控制的互联网集群控制解决方案，以及相关说明书文档，请访问我司网站：www.ledok.cn 查询详细信息，如有需要，在线客服会及时与您沟通，十多年的行业经验必将给您一份满意的答复，上海熙讯真诚期待与您的后续合作。

顺祝商祺

上海熙讯电子科技有限公司

2021 年 02 月

让显示屏智慧起来！
We make LED smart