

# 安卓控制卡 使用 U 盘更新节目操作步骤

## 一、 登录平台

1. 打开浏览器(建议使用谷歌浏览器),输入 www.m2mled.net 进入发布平台登录页面:

Pupulowexchiledente(vpl)     Pupulowex			X	
	https://www.m2mled.net/login × +			- 0 >
	← → C ■ m2mled.net/login			er @ ★ 😩
	www.ledaips.com	S.		
		用户登录		
		語言		
この に で た で し し し し し し し し し し し し し	- X	简体中义	•	
iedok         電影楽局         電影楽局         重査空母         正置空母         正置空母         近日         大学のしてのの         指容地用合家:))の第		管理员账号		
#原想# #原想# #原想# 重要や9 注册 下載视频教程与文档 近代のしてのの 推荐曲段等波磁器		ledok		
		管理员收码		
愛及             重重総判             正重総判                  注册                 T転视频教程与文档                 YEOLUTION                  推荐使用合家浏览器		•••••		
登录       重重密码<注册	-1<-X '			
重量密49<注册		登录		
下載视频教程与文档 SYBOLUTION 推荐使用谷歌浏览器		重重密码	注册	
「 SY SOLUTION 推荐使用谷歌浏览器	Y	下载视频教程与文	档	
推荐使用谷歌演览器		SYBOLUTION		
		推荐使用谷歌浏览器		

云平台登录界面



#### 2. 输入管理员帐号及密码登录平台(没有登录帐号的可先进行注册):

📕 bigboard	×	+															-	٥
← → C	m2mled.net/car	rdControl															@ ☆	٢
bigboard	□ 终端	■ 媒体库	副节目	❷ 审核	┣目志・	<b>@</b> 定:			1. 用户		♥ 服务	<b>♣</b> Sim充值						
													-		-		_	_
													Liedok (E	Skii)	◎ 上次登录	2019-10-10 19:36:	41 C+ 18#29	¥
1	_	-																
终端列表	♥当前分组: 含	全部 - 5	▶编辑终望	制分组 ①		每页	显示	5		t and a second s								
在线	ld	别名	分组	网络类型	最后下线		宽	高	亮度	音量	屏幕状态	传感器	正在播放节目	锁定	通信版本	播放器版本	CardSystem	Up
	e10-319-40181	noname	已入库	HSPA+ 🖌	2019-10-10 10	0:51:14	540	960	1	0	on	°C%	unknown		9.9.1Test	unknown	5.0.9	7.1
•	e50-b17-00693	noname	已入库	HSPA+ 🖌	2019-10-10 19	9:18:04	540	960	40	12	on	°C%			9.8.4	10.0.7	4.9.4	6.6
	e50-b17-00715	noname	已入库	HSPA+ 🖌	2019-10-10 19	9:31:06	540	960	8	12	on	°C%			9.8.4	10.0.7	4.9.4	6.6
•	e50-b17-00720	noname	已入库	HSPA+ 🔏	2019-10-10 18	8:44:21	540	960	40	12	on	°C%			9.8.4	10.0.7	4.9.4	6.6
•	e50-b17-00725	noname	已入库	HSPA+ 🔏	2019-10-10 19	9:23:52	540	960	40	12	on	°C%			9.8.4	10.0.7	4.9.4	6.6
4													-		<			÷
1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11	12 13 1	4 15	16	17	18	19	20 »	3839		$\sim$				
日节日	任务 回屏幕	報图	实时消息	、 💼 删除	市目 ■定	点投放	в	视频直	播	●屏幕	朝开关	<ul> <li>屏幕亮。</li> </ul>	ē <b>■</b> 9 音量	空制	▶ 更换分组	✿ 参数	2 <b>2</b>	
A 1014		ат¥	• 大社西学		マム テク	AHWEST			1±	a time	ER LITTAL	🔜 अंत्रियंक्स	★ 100 → 100 ★	7.6K 188 8.8	<b>60</b> 444cts			
O Rela		хлж	I (IISASES)		anter C	动动动等的工	-		1424	и лн	SCH I IVIL	- Desga	m jr 00 1909	UXL/H ##	<b>88</b> 5245	前田山里		
截取当前	屏幕正在播放的	内容,不过;	无法截取正	使用硬件解释	码的视频图片						~	24						
◎ 屏幕	(截图 🚺 🙆 摄像	快載图	◎ 安柳全	尺寸截图														

#### 二、 媒体库上传本地素材

1、进入"媒体库"将需要播放的节目素材上传至平台:





2、 上传时需注意,需等待平台提示上传进度为 100%后,可看到素材在媒体库列表中即表示

上传完成,此时才可在平台上做其它操作,否则上传过程会因其它操作而中止:

📑 big	board		× +							
$\leftarrow \   \rightarrow $	C 🔒	m2mled.ne	t/media							
bigb	oard	□ 终端	〓 媒体库	<b>三</b> 节目	❷ 审核 🔒	日志• 🛛 🕞 定点抵	放▾ ▮用户▾ ♥	服务 🛛 🏶 Sin	1充值	
									Ledok 🔁	i, iii) 💿
点击山	北处下载	见频转换工	具					4		
视频情 注意:	各式转换i 视频仅3	兑明 支持3GP,	MP4。其中M	IP4编码请优先(	吏用Divx, Xvid,	AVC/H.264。其他	编码格式可能导致播放出	<b>措! 请将视频尺</b>	寸转换为需要播放的	<b>)尺寸,或使</b>
宽大于		高大于108	0将导致播放 85KB/s 取演	<b>出错!图片仅支</b> 当⊢传	持色彩模式为RG 47%	;B模式,CMYK模式	将导致播放黑屏,如播放 477.9M/10	不出来请将图片 24M	色彩模式转换为RG	B模式(需p
		100 /01	OULDIS TANK	31-14						
• Ef	あ の 名	宇核の	○已删除	≭型 全部 ▼	<b>雄休分组</b> 全部					
<ul> <li>●已自</li> </ul>	■核 ◎符	<b>宇核</b> 0	○已删除	<b>类型</b> 全部 ▼	媒体分组全部	BT Ø 💼	+	SC-		
•21	儲核 ◎領 下载	宇宙核 ① 操作	○已删除 状态	<b>类型</b> 全部 ▼ 名称	媒体分组全部	<b>豚▼ ②                                    </b>	<b>+</b> 上传时间	上传者	审核者 删除者	MD5
• 21	ik ©a 下载	宇宙核 <b>○</b> 操作	<b>○己删除</b> <b>状态</b> 通过	类型 全部 ▼ 名称 coco.jpg	媒体分组全部	部でで前 大小 0.037MB	+ 上传时间 2019-10-10 19:56:00	上传者 ledok	审核者 删除者 ledok	MD5 12e319:
	儲核 ◎符 下载	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<b>已删除</b> 状态 通过	类型 全部 ▼ 名称 coco.jpg	媒体分组全部	₩▼ ② mm 大小 0.037MB	+ 上传时间 2019-10-10 19:56:00	上传者 ledok	审核者 删除者 ledok	MD5 12e319{

注意:视频仅支持 3GP, MP4。其中 MP4 编码请优先使用 Divx, Xvid, AVC/H.264。其他编 码格式可能导致播放出错!请将视频尺寸转换为需要播放的尺寸,或使用常用比例的视频 (320p~720p)。若视频宽大于 1280 或高大于 1080 将导致播放出错!图片仅支持色彩模式为 RGB 模式, CMYK 模式将导致播放黑屏,如播放不出来请将图片色彩模式转换为 RGB 模式 (需 photoshop 等专业图像处理软件)

三、 创建节日

nigboard 🔚	× +										- 0	y ×
← → C 🔒 m2ml	ed.net/editPrograms										@ ☆	(2) :
bigboard 🛛 🛱	9端 🛛 🗃 媒体库	■节目	❷审核	┣ 日志-	❷定点投放→	▲用户▼	♣ 服务	♣ Sim充值	L ledok (已认证)	◎ 上次登录 2019-10-10 19:36:41	0 att	<b>A</b>
节目列表												
+ 创建简易节目	+ 创建高级节目	l.										
类型 全部▼												
节目名	类型	宽	高	大小	操作							
测试	简易	312	416	0.854MB	区修改	1 复制 본 快速	oletis .	上下载 前期除	這終端播放日志			
test1	简易	1080	1920	0.048MB	☑ 態改 Ⅰ	🏽 复制 🚨 快速	创建任务	土下载 前期除	■ 终端播放日志			



节目创建分"简易节目"和"高级节目"两种

简易节目:可创建常规的图片和视频节目

高级节目:可创建图片、视频、文本、时钟、天气预报等多种节目

本文以创建简易节目为例:( "创建高级节目"请参考 AIPS 云平台使用说明书)

1、点击"创建简易节目",输入节目的宽高像素点(即显示屏的宽高像素点):

📑 bigboard	× +							T	
← → C	m2mled.net/editProgr	ams							
bigboard	□终端 ■媒	本库 冨节目	e o a	核 🖺 日志-	♀ 定点投放 -		务 🔹 🗘 Sim 充值	Ledok (已认通)	© L
_			Û	刘建节目			<b>SV</b>		
节目列表			<u> </u>						
+ digen	IIII → 创建高级世	E		宽 256		<b>a</b> 192			
	· SSERFAR				X		¥Œ	OK	
类型 全部	<b>T</b>								
节目名	类型	宽	高	大小	操作				
测试	简易	312	416	0.854MB	区修改日	夏期 🎴 快速创建任务	上下载 前出除	遷终端播放日志	

2、 进入节目编辑界面, 左边为媒体库素材, 中间为节目列表, 右边为节目预览窗:





3、点击左边素材前的"+"即可将选中素材添加至节目列表中:

<b>禅体分组 全部</b> 。	节目 宽:256px 高:192px
图片	- 10 B B B B B B B B B B B B B B B B B B
<u> </u>	1 🔟 🚺 🚺
	1 Controlly coco (pg 10(s)
	None •

4、添加完素材,在列表区域可修改图片的播放时长(单位为秒),上下移动素材的播放顺序,

删除节目列表下的素材:

	节目名		6	£₩
	1			
1	C	COCO.	pg 10(s)	
	ICAI	000	00:10	下载
	C C	None		٠
2	1	Pengi	uins.jpg 10(s)	
8		00:0	00:10	下载
$\diamond$	a.h	None		•
3	Holer	中国》 清.mp	l 演示片 1080 4 192(s)	p_高
	a los a	00-0	13-12	7780



## 5、节目做好后,给节目设置个节目名



## 称并点击"保存":

平台自动跳转到创建节目页面,此时可看到刚创建的节目:

	➡ 创建高级节目		$\otimes$	>	
★型 全部 ▼ 节目名	类型	宽	高	大小	操作
演示节目一	简易	256	192	12.391MB	🖸 修改 📓 复制 💄 快速创建任务 🛃 👼 删除 🗮 终端播放日志
测试	简易	312	416	0.854MB	🖸 修改 📓 复制 💄 快速创建任务 🕹 下载 📋 簡 删除 🗮 终端播放日志
test1	简易	1080	1920	0.048MB	◎ 修改 肇 复制 🎽 快速创建任务 🛓 下载 💼 翻除 🧮 经销播放日志



- 6、点击节目后面的"下载",弹出密码提示框,输入"888",点"OK"即将节目下载至电
  - 脑,文件格式为.zip





## 四、 U 盘更新节目

1、准备好空 U 盘 (清除或格式化 U 盘):



2、 将下载下来的"program.zip" 文件复制到空 U 盘根目录下:(注意:文件名必须为

"program",文件类型为.zip,不可有空格或其它符号)





3、将此U盘插入控制卡上的USB口,等待大屏幕节目更新成功即可拔出U盘。(更新时长 视节目大小,节目大的传的时间相对久一点)

注:U 盘节目需在云平台制作完成 ,制作 U 盘节目前应确保屏幕参数正常 ,也就是屏幕正常显示 , 同时软件版本内包含 xixunplayer 播放器版本。

## 常见问题:

U 盘插入控制卡一段时间后节目内容仍不更新,需要排查问题:

- 1. 检查 U 盘里是不是有其它文件,建议格式化再将 U 盘节目考贝进来
- 2. U 盘节目文件名是否为"program.zip",如果不是需要修改文件名。(电脑上多次下载 U 盘节目到同一文件夹下时系统会自动在文件名后加空格(1)、(2)……累积叠加)
  - 3. U 盘兼容性问题,建议换个 U 盘再试。